

Размер 90x50.

Дополните фон и иллюстрации до размера 94x54 мм

Как правильно сделать макет визитки 50x90 мм:

1. Информационная часть (адреса, телефоны, имена, должности, логотип, название фирмы и т. д.) должна располагаться не ближе 4 мм к обрезному формату, таким образом, если визитка имеет размеры 90x50 мм, вся информация должна поместиться на площади 82x42 мм.
2. Все элементы «на вылет» должны выступать за границы реза как минимум на 2 мм.
3. Все шрифты должны быть переведены в кривые.
4. Логотип и фирменный знак должны быть отрисованы векторами.
5. Если в макете есть растровые изображения, они должны иметь разрешение 300 dpi, также очень важно, чтобы растровые изображения были выполнены в цветовой модели CMYK, так как цифровая печать предполагает печать 4 красками).

Информационная часть 82x42 мм

Обрезной формат 90x50 мм

Размер 86x54.

Дополните фон и иллюстрации до размера 90x58 мм

Как правильно сделать макет визитки в размер 86x54 мм:

1. Информационная часть (адреса, телефоны, имена, должности, логотип, название фирмы и т.д.) должна располагаться не ближе 4 мм к обрезному формату, таким образом, если визитка имеет размер 86x54 мм, вся информация должна поместиться в размер 78x46 мм.
2. Все элементы «на вылет» должны выступать за границы реза как минимум на 2 мм.
3. Все шрифты должны быть переведены в кривые.
4. Логотип и фирменный знак должны быть отрисованы векторами.
5. Если в макете есть растровые изображения, они должны иметь разрешение 300 dpi, также очень важно, чтобы растровые изображения были выполнены в цветовой модели CMYK, так как оборудование предполагает печать 4 красками).

Информационная часть 78x46 мм

Обрезной формат 86x54 мм

При закруглении углов визитки **не нужно** закруглять углы в макете.

Чтобы Ваш макет мы могли открыть в любом офисе просим сохранять файл для X3 версии программы corel draw.